

## Personnalisation du Polycom IP 330

### Type de sonnerie:

1. Appuyer sur **Menu**
2. Sélectionner **Configuration... > de base... > Type de sonnerie...**
3. Si vous voulez configurer un type de sonnerie pour chaque ligne
4. Sélectionner la ligne désirée et choisissez le type de sonnerie
5. Appuyer sur **Tester** pour entendre la sonnerie
6. Appuyer sur **Sélecti...** pour changer la sonnerie



7. Appuyer sur **Menu** ou  pour revenir au menu principal

## Volume:

Appuyer sur  pour augmenter ou diminuer le volume de votre téléphone.

## Ligne sur attente:

Durant l'appel appuyer sur  pour mettre la ligne sur attente.

Appuyer à nouveau sur  pour reprendre la ligne.

*Si vous le faite pour plusieurs ligne à la fois vous devez appuyer sur*   *pour balancer sur la ligne désiré*

## Mode muet :

Pendant un appel appuyer sur  pour que le personne ne puisse plus vous entendre

## Haut-Parleur :

Appuyer sur  pour mettre l'appel sur le haut-parleur

## Casque d'écoute :

Appuyer sur  pour mettre l'appel sur le casque d'écoute

### ➤ Mettre en permanence le mode casque d'écoute :

1. Appuyer sur 
2. Sélectionner **Configuration... > de base... > Préférences... > Casque... > Casque Actif**
3. Utiliser   pour choisir d'activer ou de désactiver l'option
4. Appuyer sur  pour confirmer votre choix



↩ Headset Memory Mo...  
1  Disabled  
2  Enabled

5. Appuyer sur  pour revenir à l'interface principale

➤ **Activation du casque d'écoute:**

1. Appuyer deux fois sur 
2. En appuyant sur  les appels se connecteront automatiquement au casque d'écoute

### Contact - Ajout :

1. Appuyer sur **Rép**
2. Sélectionner l'option **Nv entrée** en haut de la liste et appuyer   
  
*Pour les prochains contacts vous aurez besoin d'appuyer sur* 
3. Appuyer sur  pour chaque option et entrer les informations du contact.
  - a. Prénom – Nom – Numéro – etc...
4. Appuyer sur **Ok** ou **Cancel** pour accepter ou annuler les modifications
  - L'option **Index composition abrégé...** sera automatiquement attribuée
  - Changer le **Type de sonnerie** \*si désiré\*
5. Lorsque vous avez terminé appuyer sur  et ensuite faire **Oui** à la question de confirmation



### Contact - Suppression :

1. Appuyer sur **Rép**
2. Sélectionner le contact et appuyer sur 

3. Ensuite appuyer sur **Effacer**
4. Appuyer sur  pour revenir à l'interface principale


### Contact - Ajout depuis liste d'appels entrant:

1. Appuyer sur la touche  pour voir la liste des appels
2. Appuyer sur   pour aller sélectionner le contact désiré et ensuite faire 
3. Appuyer sur le bouton **Sauver** pour enregistrer le contact
4. Appuyer sur  pour revenir à l'interface principale

### Contact - Editer:

1. Appuyer sur la touche **Rép**
2. Appuyer sur   pour aller sélectionner le contact désiré et ensuite faire 
3. Appuyer sur la touche **Editer**
4. Faire les changements désirés
5. Appuyer sur la touche **Oui** ou **Annuler** pour accepter ou annuler les changements
6. Appuyer sur la touche  pour revenir à l'interface principale

### Renvoi d'appels :

1. Appuyer sur 
2. Appuyez sur **1**
3. Appuyez sur **3**
4. Appuyez sur **1**

Vous voyez

*Numéro : (Si votre numéro est déjà affiché et que vous le gardez, passer à l'étape 8)*

5. Appuyez sur  pour éditer le numéro
6. Entrez votre numéro de poste ou numéro de téléphone à 10 chiffres
7. appuyez sur **Valider**

Le numéro s'affichera

8. Appuyez sur 

Vous voyez :

*Inactif*

9. Appuyez sur 
10. Appuyez sur  et actif apparaît.
11. Appuyez sur **Valider**

Vous voyez :

*Renvoi Appel*

*Actif*

12. Appuyez sur 

Vous voyez :

*Sauver?*

*Annuler*

*Repren*


*Oui*

13. Appuyez sur **Oui**

Pour sortir du menu appuyez sur  **2 X**

Pour constater que la fonction a été sauvée, une flèche rebondissante apparaît maintenant sur votre téléphone.

## Pour annuler un renvoi d'appels

1. Appuyez sur 
2. Appuyez sur **1**
3. Appuyez sur **3**
4. Appuyez sur **1**

Vous voyez apparaître votre numéro (vous pouvez le laissez en place).

1. Appuyez sur 
2. Appuyez sur 
3. Appuyez sur 
4. Appuyez **Valider**

Vous voyez apparaître :


*"Renvois Appel"*


*Inactif*

5. Appuyez sur 
6. Appuyez sur **Oui** pour la sauvegarde
7. Appuyez **2 X** sur 

Vous devriez voir apparaître 2 téléphones noirs.

## Ne pas déranger :

Activation : Appuyer sur  et sélectionner **Services d'appel... > Ne pas déranger...** pour prévenir le téléphone de ne pas sonner pour les futurs appels

Désactivation : Appuyer à nouveau sur  et sélectionner **Services d'appel... > Ne pas déranger...** encore